

Buton Adresabil 7150



Descriere

Butonul adresabil cu actionare manuala 7150 este un echipament destinat pentru a transmite o stare de alarma la centrala de incendiu FS 7002 .

Echipamentul consta din : baza , carcasa cu led indicator , un capac , o sticla cu un sticker de siguranta si o cheie de testare .

Butonul adresabil cu actionare manuala este activat prin impactul mecanic realizat asupra capacului de sticla echipat cu sageata ; pentru a reseta echipamentul indepartati capacul frontal si inlocuiti sticla activanta .

Echipamentul este livrat cu un izolator incorporat impotriva scurtcircuitelor pentru semnalul din bucla .Comunicarea intre butonul adresabil cu actionare manuala si centrala de incendiu 7002 este realizat prin protocolul specializat de comunicate Uni TALK .

Led-ul indicator furnizeaza informatii asupra starii dispozitivului :

- starea de veghe - led-ul clipeste la fiecare 16 secunde
- starea de alarma - led-ul este permanent aprins
- izolatorul de scurt-circuite activat - led-ul clipeste la un interval de 1secunda

Conformitate cu Standardul EN54/11 ptr butoane manuale de tip A. si EN 54/17.

Fisa Tehnica

Autoadresabil,izolator inclus

tensiunea de alimentare : 15-30 Vdc

consumul de curent in stare stand-by - sub 290 uA

consumul de curent in stare de alarma - 3 +/- 1 mA

gradul de protectie -IP 40

temperatura de functionare - minus 10 grade pana la plus 60 grade Celsius

gradul de rezistenta la umiditate - 93 +/- 3 % la 40 grade Celsius

dimensiunile - 90 x 90 x 44 mm

greutatea (inclusiv suportul) - 0,2 kg

tipul de legaturi utilizate - 2 fire ,ecranate

diametrul firelor utilizate -0,8 - 2,5 mm

materialul - plastic ABS de culoarea rosie